



PËRFITIME PËR PËRDORUESIT

- Ideale për vendet ku përdoren shpesh shumë akumulatorë, pasi ato mundësojnë që shumë akumulatorë në çdo kohë të jenë gati për përdorim
- **BCC01:** E pajisur me 8 porte karikimi për akumulatorët XGT dhe LXT. Akumulatorët LXT mund të karikohen duke përdorur adaptorë të zëvendësueshëm ADP10.
- **BCC02:** E pajisur me 12 porte karikimi për akumulatorët XGT.
- Projektuar për t'u lidhur me transportuesit MAKPAC për transport më të lehtë dhe i përshtatet madhësisë së kutive MAKPAC, tip 4.
- Për shkak të konsumit të ulët të rrymës, ju mund të lidhni njësi të shumta në një prizë të vetme 16 A, duke mundësuar karikim efikas gjatë natës.
- Kutia për karikim të akumulatorit (BCC01/BCC02) mund të karikojë akumulatorë edhe duke përdorur PDC (Portable Power Connector) me konvertuesin e tensionit BAC01, i cili mundëson karikim pa prizë elektrike.
- Klasa e mbrojtjes IPX4; mbrojtje nga pluhuri dhe uji

SPECIFIKIME TEKNIKE

	BCC01	BCC02
Tensioni i karikimit të akumulatorit	XGT 40 V max / LXT 18 / 14,4 V ^{*1}	XGT 40 V max
Numri i portave për karikim	8	12
Rryma e karikimit	1,6 A (XGT 40 V max) 2,1 A (LXT 18 / 14,4 V) ^{*1}	1,6 A
Për akumulatorët	Të gjithë XGT 40 V max të gjithë LXT 18 / 14,4 V ^{*1} ^{*2}	BL4020, BL4025, BL4040 BL4040F
Koha totale e karikimit	560 min (8x BL4080F) 320 min (8x BL1860B)	435 min (12x BL4040F)
Dimensionet (Gxgxl)	295 x 407 x 320 mm	
Pesha	7,5 kg ^{*3}	7,8 kg ^{*3}

^{*1} me adaptor ADP10 | ^{*2} BL1430A/AP nuk mund të karikohet | ^{*3} me karikues DC4002

E DISPONUESHME SI


1914U3-7 BCC01 me karikues DC4002 | 1914U0-3 BCC02 me karikues DC4002

KARAKTERISTIKAT E PRODUKUT



Më shumë opsione konfigurimi

Kutia ka kapak që mund të hiqet pa vegla dhe mund të vendoset vertikalisht ose horizontalisht në një raft, duke e bërë të lehtë vendosjen e stacioneve për karikim.



Karikim efikas i akumulatorëve

Funksioni i kalimit të karikimit mundëson që pajisja të karikojë katër akumulatorë njëkohësisht dhe të kalojë automatikisht ndërmjet tyre për të siguruar që të gjitha akumulatorët të karikohen në mënyrë efikase.

KOHA E KARIKIMIT

		BCC01			BCC02
Platforma	Akumulator	4 porta	8 porta	12 porta	
XGT	BL4020	75 min	150 min	255 min	
	BL4025	90 min	180 min	270 min	
	BL4040	145 min	290 min	435 min	
	BL4040F	145 min	290 min	435 min	
	BL4050F	175 min	350 min	-	
	BL4080F	280 min	560 min	-	
LXT*	BL1815N	40 min	80 min	-	
	BL1820B	55 min	110 min	-	
	BL1830B	80 min	160 min	-	
	BL1840B	110 min	220 min	-	
	BL1850B	135 min	270 min	-	
	BL1860B	160 min	320 min	-	

^{* me adaptor ADP10}

AKSESORË

Karikues DC4002
630E59-9



ADP10
191C10-7



Karrelë për sistemin
Makpac
TR00000001



Karrelë për
sistemin Makpac
P-83886



PRODUKTE TË NDËRLIDHURA



XGT 40 V max
191N09-8
DC40RB – karikues i
shpejtë me dy porta



XGT 40 V max
191L9-4
DC40WA – karikues
me dy porta



XGT 40 V max
191E07-8
DC40RA – karikues
i shpejtë



XGT 40 V max
191M90-3
DC40RC – karikues